

TERA RĘCZNY



Spis treści

Strona

- 3 Co wchodzi w skład zestawu
- 4 O firmie Tera
- 6 Najważniejsze cechy
- 8 Co zawiera urządzenie Tera?
- 9 Jak działa aparat Tera
- 10 Jak włączyć aparat Tera
- 11 Korzystanie z temperatury
- 12 Elementy ustnika
- 13 Jak zdjąć ustnik?
- 14 Ustnik
- 15 Jak załadować ziło i koncentrat
- 16 Jak używać WPA
- 18 Jak czyścić aparat Tera
- 20 Bateria i gwarancja
- 26 Deklaracja bezpieczeństwa
- 30 Dane kontaktowe

Co jest wliczone w cenę

- (1) Jednostka Tera
- (1) Obrotowy ustnik
- (1) Szklany ustnik
- (2) LG 18650 2500 mAh Bateria
- (1) Adapter rury wodnej
- (5) Sita komorowe ze stali nierdzewnej
- (1) Wkładki z siatki ze stali nierdzewnej do koncentratu
- (2) Sitko na ustnik
- (1) Szczotka do czyszczenia
- (1) Narzędzie do pakowania
- (1) Ładowarka USB
- (1) Podręcznik użytkownika



O terze

Tera to najnowsze urządzenie do aromaterapii z serii Boundless. Tera jest na tyle mała, że wygodnie mieści się w dłoni i już od pierwszego zaciągnięcia zapewnia naprawdę mocne, gładkie chmury. Wyposażona jest w dwa wymienne akumulatory 18650 i może być ładowana przez USB. Tera jest idealna do użytku w podróży i może być również podłączona do szklanej sziszy za pomocą adaptera Boundless Hb&hTo przenośne urządzenie do aromaterapii wykorzystuje konwekcyjne ogrzewanie powietrza i promieniowanie ciepłe do skutecznego odparowywania materiałów.

Oznacza to, że element grzejny jest całkowicie oddzielony od komory na zioła.



W odpowiedzi na prośby naszych klientów wprowadziliśmy komorę, która wytwarza pełne i gęste chmury w czasie krótszym niż sześćdziesiąt sekund. Tera zawiera komorę konwekcyjną ze stali nierdzewnej, która została zaprojektowana tak, aby szybko nagrzewać się do pożądanej temperatury, jednocześnie równomiernie odparowując terpeny i kannabinoidy. Urządzenie zapewnia pełną kontrolę temperatury w zakresie od 40°C do 220°C (104°F-428°F). Jest to Posiada również w pełni obrotowy ustnik o ulepszonym przepływie powietrza, a także oferuje możliwość wymiany na elegancki szklany ustnik dla uzyskania

Główne cechy

Wymiary

- Wysokość: 107 mm
- Szerokość: 44,5 mm
- Głębokość: 59 mm
- Waga: 0,7 lbs

Poziomy temperatury

104-428 F // 40-220 C

Ekran: cyfrowy ekran OLED

Pojemność akumulatora:

2x18650 (z możliwością demontażu)

Urządzenie można ładować przez USB

Przepływ powietrza

Przeprojektowany ustnik tworzy większe chmury przy mniejszym podrażnieniu.

Komora: komora konwekcyjna ze stali nierdzewnej

System grzewczy

System ogrzewania konwekcyjnego z izolowaną ścieżką grzewczą

Element grzejny

Ceramiczny pręt grzewczy znajdujący się w dolnej części jest całkowicie oddzielony od komory na zioła.



Działanie z haptycznym sprzężeniem zwrotnym

Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja z teksturowanymi rowkami zapewnia wygodne ułożenie dłoni

Wykonane z materiałów medycznych i spożywczych


Niepalące urządzenie do aromaterapii

Co zawiera urządzenie do aromaterapii Tera?



Jak to działa:

Zasilany dwoma wymiennymi bateriami 18650 Ceramiczny element grzejny wytwarza ciepło, które jest wypromieniowywane do oddzielnej komory wypukłej ze stali nierdzewnej. Gdy komora ze stali nierdzewnej zostanie podgrzana, szybko i skutecznie odparowuje materiał i wydobywa terpeny i kannabinoidy. Tera ma odizolowaną drogę powietrza od wszelkich zakłócających - przewodów wewnętrznych, co zapewnia czyste i aromatyczne wrażenia z palenia za każdym razem.



Jak włączyć program

Tera

Tera włącza się, klikając przycisk prostokątny pięć razy z rzędu. Należy pamiętać, że urządzenie nie włączy się, jeśli kliknięcia będą zbyt wolne. Po włączeniu ekran zaświeci się, a urządzenie automatycznie rozgrzeje się do ostatnio używanej temperatury. Urządzenie pozostanie włączone przez pięć minut.* Urządzenie nie będzie się rozgrzewać, dopóki nie zostanie o tym poinformowane. Aby podgrzać komorę, należy przytrzymać przycisk zasilania "ON" przez trzy sekundy; komora zostanie automatycznie podgrzana do ostatnio używanej temperatury. Po upływie pięciu minut urządzenie będzie wibrować i przejdzie w tryb uśpienia, dopóki nie zostanie ponownie włączone. Ponowne uruchomienie procesu ogrzewania

przytrzymaj przycisk przez 3



Temperatura pylenia

Regulacja temperatury jest łatwa dzięki aparatowi Tera. *Należy pamiętać, że urządzenie nie będzie się nagrzewać, dopóki nie zostanie wydane polecenie, aby to zrobić. Aby podgrzać komorę, należy przytrzymać przycisk "ON" przez trzy sekundy; komora zostanie automatycznie podgrzana do ostatnio używanej temperatury. Przyciski znajdują się po obu stronach urządzenia. Gdy przycisk WŁĄCZONY jest zwrócony w stronę użytkownika, przycisk zwiększania temperatury znajduje się po lewej stronie. Każde kliknięcie powoduje wzrost temperatury o jeden stopień. Aby obniżyć temperaturę, należy użyć przycisku znajdującego się po prawej stronie przycisku zasilania.



**Obniżenie
temperatury**

Tak jak poprzednio, po każdym kliknięciu temperatura zmienia się o jeden stopień. Zakres temperatur wynosi 104°F-428°F i 40°C-220°C. Na stronie

przełączanie między stopniami Fahrenheita i Celsjusza przez jednoczesne kliknięcie obu przycisków bocznych.

Elementy ustnika

- Wskazówka
- Miska silikonowa
- Osłona ustnika ze stali nierdzewnej
- Podstawa ustnika z wbudowanymi magnesami
- Przezroczysty o-ring na końcu ustnika



Jak zdjąć ustnik

Aparat Tera ma dwa małe magnesy, które pomagają ustnikowi przylegać do reszty urządzenia. Aby wyjąć ustnik, wystarczy pociągnąć go do góry i odsunąć od magnesów. Po wyjęciu komora powinna być widoczna.

Aby ponownie założyć ustnik, dociśnij go do korpusu, tak aby zatrzasknął się na swoim miejscu. Magnesy pomogą utrzymać ustnik na miejscu. Obróć ustnik w stronę użytkownika i zacznij go używać.

Jak kisić zioło

1. Aby załadować zioło, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Materiały powinny być odpowiednio rozproszone. Zaleca się użycie szlifierki.
3. Wyjąć ustnik z aparatu Tera. Miska będzie widoczna i gotowa do pakowania.
4. Włóż dowolną ilość materiału do vape'owania. Miseczka mieści do 0,6 grama. Nie należy przepelniać miski.
5. Po załadowaniu ziół można założyć ustnik.

Jak załadować koncentrat


1. Do umieszczenia koncentratu należy użyć siatki do załadunku znajdującej się w zestawie.
2. Zaleca się stosowanie koncentratu w ilości wystarczającej do indywidualnego dawkowania.
3. Na wierzchu umieścić poduszkę siatkową z koncentratem.
4. Po włożeniu koncentratu należy trzykrotnie kliknąć przycisk "ON", aby przejść do trybu koncentracji. W trybie koncentratu dostępna jest tylko jedna temperatura, która jest automatycznie ustawiana na 500°F lub 260°C. Aby podgrzać komorę, należy przytrzymać przycisk włączania przez 3 sekundy.



Jak używać łącznika do rur wodociągowych

Adapter rury wodnej WPA (Water Pipe Adapter) jest przeznaczony do urządzeń Boundless Technology. Tera ma specyficzne WPA, które może być używane tylko w urządzeniu Tera. Adapter jest przeznaczony do stosowania ze szklaną fajką wodną, ponieważ pomaga filtrować odparowany produkt. Jest przeznaczony do trzpieni męskich i żeńskich w zakresie od 10 do 18 mm. Używanie adaptera do sziszy nie tylko pomaga zredukować podrażnienia spowodowane wapowaniem, ale także poprawia ogólny smak wapiennego produktu.





1. Aby użyć WPA, wystarczy wyjąć ustnik z aparatu Tera. Po wyjęciu ustnika można założyć adapter.

2. Aby włożyć WPA, wystarczy wsunąć go do komory. Szersza podstawa powinna być tą stroną, która jest wkładana do aparatu Tera. Upewnij się, że WPA jest równo ustawiony na urządzeniu.

3. Należy zachować szczególną ostrożność przy zdejmowaniu WPA po użyciu, ponieważ stal nierdzewna nagrzewa się.

4. WPA można rozłożyć na trzy oddzielne części, co ułatwia czyszczenie. W celu demontażu należy przekręcić małe okrągłe wycięcie w lewo.

Jak czyścić sprzęt Tera

Kluczem do utrzymania Twojej Tery w czystości i prawidłowego funkcjonowania jest czyszczenie jej natychmiast po użyciu. Obrotowy ustnik można zdjąć, co ułatwia jego konserwację.

Do czyszczenia ustnika można użyć alkoholu izopropylowego, zalecany jest alkohol 91%. Jeśli ustnik zostanie zamoczony w alkoholu izopropylowym, nie należy zanurzać go w nim na dłużej niż dziesięć minut. Cedzak można wyjąć i wyczyścić osobno, co ułatwi pracę. Należy pamiętać, że w alkoholu izopropylowym można zanurzać tylko ustnik, a nie cały instrument.

Jeśli izopropyl zostanie naniesiony na karoserię, spowoduje uszkodzenia kosmetyczne, które nie są objęte gwarancją. Komorę wewnętrzną można czyścić za pomocą szczotki do czyszczenia. W razie potrzeby można również wyjąć i wyczyścić sito dolnej komory. Podczas czyszczenia urządzenia należy zachować szczególną ostrożność.

Porady


1. Czyszczenie urządzenia, gdy jest ono jeszcze gorące, ułatwia usuwanie pozostałości.
2. Do usuwania pozostałości z ustnika można również użyć gruboziarnistej soli w połączeniu z alkoholem izopropylowym.
3. Najlepszą metodą utrzymania

Baterie i ładowanie

Tera jest wyposażona w dwa wymienne akumulatory 18650, które znajdują się bezpośrednio pod przyciskiem zasilania.

Aby wyjąć baterie, delikatnie odciągnij pokrywę od korpusu urządzenia. Po wyjęciu baterie będą widoczne i w razie potrzeby będzie można je wymienić.

(*Aby uzyskać lepsze wrażenia podczas palenia, należy używać baterii o wysokim poborze mocy).



Urządzenie można również ładować przez USB lub bezpośrednio do gniazdka elektrycznego za pomocą ładowarki akumulatorów 18650. Czas ładowania akumulatora Tera wynosi średnio około trzech godzin (*podłączony do ładowarki o natężeniu wyjściowym 2A). Po pełnym naładowaniu aparat Tera powinien wystarczyć na około dziesięć nieprzerwanych sesji przy najwyższym ustawieniu temperatury.

Po podłączeniu do ładowarki na wyświetlaczu powinien zaświecić się symbol baterii.

Nie zaleca się używania programu Tera podczas ładowania.

Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy pozostawiać urządzenia w stanie naładowania na noc.

Podczas ładowania nie należy pozostawiać urządzenia bez

Nie należy nadpisywać.

Urządzenie zawiera baterię litowo-jonową. Podczas utylizacji baterii należy przestrzegać odpowiednich procedur, np. korzystać z punktu recyklingu lub punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Nie wyrzucaj ich do kosza.

Ostrzeżenie: akumulatory litowo-jonowe ulegają degradacji podczas regularnego użytkowania, a ich żywotność ulega skróceniu. Mimo że firma Boundless Technology z wielką starannością wybrała najwyższej jakości akumulatory litowo-jonowe o długiej żywotności ze względu na ich właściwości niepamiętające i możliwość 300-krotnego cyklu przed degradacją, żywotność akumulatorów stopniowo maleje wraz z dłuższym

Gwarancja

3-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

Firma Boundless technology, LLC udziela gwarancji na niniejsze urządzenie Tera na wady materiałowe i produkcyjne w warunkach normalnego użytkowania na okres trzech (3) lat od daty zakupu detalicznego przez

pierwotnego użytkownika końcowego. Aby móc skorzystać z gwarancji, należy przedstawić oryginalny dowód sprzedaży. Ograniczona gwarancja obejmuje trzy

(3) lat na elektronice, ceramicznej komorze grzewczej, integralności strukturalnej i akcesoriach.

Akumulator litowo-jonowy jest objęty dziewięćdziesięciodniową (90) gwarancją. W przypadku wykrycia wady fizycznej i zgłoszenia roszczenia w okresie gwarancji, firma Boundless Technology,

- Wymienić produkt na inny, nowy lub funkcjonalnie równoważny z tym urządzeniem.
- Zwrócimy cenę zakupu urządzenia, jeśli zostanie ono zwrócone w ciągu 30 dni od daty zakupu i jeśli zostało zakupione na naszej stronie internetowej: **bndlstech.com**.

WYJĄTKI I OGRANICZENIA

Ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie produktów wyprodukowanych przez firmę Bound-less Technology, LLC, które można rozpoznać po znaku towarowym, nazwie handlowej lub logo "Boundless Technology, LLC" umieszczonym na urządzeniu.

Ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do produktów innych niż produkty firmy Boundless, LLC. Niniejsza gwarancja nie obejmuje (i) uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym użyciem, powodzią,

(ii) urządzenia lub komponentu, który został zmodyfikowany w celu zmiany jego funkcjonalności lub możliwości bez pisemnej zgody Boundless Technology; (iii) uszkodzeń kosmetycznych, w tym między innymi wgnieceń, zadrapań i/lub uszkodzeń plastiku.

Niniejsza gwarancja dotyczy pierwotnego użytkownika końcowego i nie może być przenoszona na inne osoby. Gwarancja firmy Boundless Technology, LLC dotyczy wyłącznie urządzeń zakupionych u autoryzowanych sprzedawców, serwisowanych przez autoryzowanego dystrybutora Boundless Technology, LLC.

Pytania dotyczące autoryzowanych dealerów można znaleźć na naszej stronie internetowej, gdzie znajduje się naszych autoryzowanych dealerów: bndlstech.com. Aby

Można również przesać zgłoszenie do naszego systemu pomocy technicznej. Po skontaktowaniu się z nami poprosimy o odpowiednią dokumentację oraz zdjęcie lub nagranie wideo w celu potwierdzenia problemu. Możemy również zażądać zwrotu urządzenia w celu przeprowadzenia dalszego dochodzenia.

DEKLARACJA BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. Użytkownicy tego sprzętu robią to na własne ryzyko. Ani firma Boundless Technology, LLC, ani jej sprzedawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z poprzez używanie/nieużywanie tego urządzenia. Produkty Boundless Technology są przeznaczone do użytku i

Zastrzeżenia

- To urządzenie zostało zaprojektowane jako przenośne rozwiązanie dla osób zajmujących się aromaterapią i powinno być używane do suszonych mieszanek ziołowych zgodnie z zaleceniami. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania z niedozwolonymi substancjami.

Niebezpieczeństwo uduszenia

- Tera zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie dla małych dzieci. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Postępowanie z urządzeniem Tera

- Nie upuszczać, nie deformować, nie gnąść, nie przebijać, nie spalać w mikrofalówce, szczotki, farby ani nie wkładać obcych przedmiotów do aparatu

- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy lub modyfikacji sprzętu firmy Tera.

- Nie należy używać uszkodzonej ładowarki Tera ani ładowarki nie pochodzącej od firmy Boundless Technology. Niekompatybilne ładowarki mogą mieć różne napięcia, co może spowodować zagrożenie pożarowe. Należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje utratę gwarancji na produkty Boundless Technology.

- Należy zachować ostrożność podczas obsługi aparatu Tera, ponieważ komora grzewcza jest gorąca. Gdy urządzenie jest gorące, nie należy dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z główną komorą grzejącą. Nie należy pozostawiać urządzenia bez

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA

Ochrona przed snem

Urządzenie jest wyposażone w bezpieczny tryb uśpiania. Po włączeniu i pięciu minutach używania urządzenie wibruje i przechodzi w tryb uśpiania, aby zapobiec nadmiernemu używaniu. Aby wyjść z trybu uśpiania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy.

Funkcje pamięci

Urządzenie jest wyposażone w funkcję inteligentnej pamięci. Zapamiętuje bieżącą temperaturę przed wyłączeniem. Przy następnym włączeniu urządzenia wyświetlana jest ostatnio używana temperatura.

KONTAKT Z NAMI

E-mail:

info@bndlstech.com

Internetowe sklepy detaliczne

BNDLSTECH.com

Śledź nas @BNDLSTECH





BNDLSTECH.COM

www.canatura.com/pl



EST. 2016

CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi

www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone